

## Transformateurs de sonnerie

### Transformateurs de sonnerie



Les transformateurs de sonnerie sont destinés à l'alimentation de sonnettes, gongs, etc.

Fixation sur rail DIN 35 mm selon DIN EN 50 022.

Protection du secondaire par PTC.

Le transformateur TR2S possède un interrupteur marche - arrêt.

### Specifications techniques TR 1 /TR 2

<b>Tension nominale primaire</b>	230V AC , 50 Hz
<b>Tensions secondaires</b>	8 - 12 / 24V
<b>Courants secondaires</b>	8 - 12V / 2A
	24V / 1A
<b>Protection courts-circuits ( par PTC )</b>	1 00%
<b>Température d'utilisation</b>	de -20 à +40°C
<b>Protection</b>	IP 40
<b>Normes</b>	IEC 61 558 - 1